

Aufbau



Modell 5000B + st

- Stabiles Edelstahlgehäuse (2 mm) - rostfrei V2A (geschliffen)
- Geldkassette mit Zylindersicherheitsschloss
- Hochwertiger Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe - werkseitig einstellbar auf alle gängigen Münzen und Wertmarken
- Bewährte funktionstüchtige Elektronik
- Einfache Zeiteinstellung durch 8-pol. DIP-Schalter, Einstellzeit pro Münze von 1-255 Min.
- mit Schuko-Steckdose 230V
- Betriebsanzeige von Modell 5000B: Leuchtdiode
- Das Gerät besitzt keine Münzspeicherung, es darf nur eine Münze eingeworfen werden
- Aufnahme Münzbehälter ca. 250 Stck. 50 CENT Münzen
- Das Gerät kann mit weiteren Optionen ausgerüstet werden (siehe [Zusätze](#))

Arbeitsweise

- Nach erfolgreichem Netzanschluss ist das Gerät betriebsbereit.
- Am 8-pol. DIL-Schalter wird die gewünschte Zeit eingestellt.
- Nach Einwurf einer Münze schaltet das Hauptrelais ein und die Zeit läuft ab.
- Es darf nur **eine** Münze eingeworfen werden, jede weitere eingeworfene Münze ist verloren.

Anwendungsbeispiele

Für Duschen, Haartrockner, Autostaubsauger, Schuhputzmaschinen, Händetrockner, u.v.m.
 Der Kunde spart die Installation einer Zusatzsteckdose oder den Festanschluss des Verbrauchers im Gerät.

Technische Daten

Abmessungen:	HxBxT = 215x150x130 mm
Spannungsversorgung:	230 V AC 50 Hz
Schaltleistung:	16 (6) A 250 V AC
Leistungsaufnahme:	Max. 2,3 VA
Schutzart:	I P 34
Münzprüfer:	Mechanisch mit Falschgeldrückgabe

Zusätze

a) Fadensperre für Münzprüfer	o) Dauerbetriebsschalter / Schlüsselschalter
p) Münzenzählwerk	r) Diebstahlschutz
s) Betriebsart „ Sekunden “	t) Schutzart IP 44
st) Schuko-Steckdose 230V am Gerät	

Modell

5000B

Artikel-Nr.

5012xx