

Aufbau



Modell 8000E

- Stabiles Edelstahlgehäuse (2 mm) - rostfrei V2A (geschliffen)
- Geldkassette mit Zylindersicherheitsschloss
- Elektronischer Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe – **für max. 6 verschiedene Münzsorten**
- Münzwert, z.B. 1,5 EURO = 5 Minuten, ist vom Kunden über die Menüsteuerung für Geldmünzen jederzeit veränderbar; Münzwerte für Wertmarken lassen sich nur im Werk umprogrammieren
- Sperrung einzelner Münzsorten über DIP-Schalter möglich
- Bewährte funktionstüchtige Elektronik (Mikroprozessor gesteuert)
- Einfache Zeiteinstellung durch 8-pol. DIP-Schalter, Einstellzeit pro Münze von 1-255 Min.
- Betriebsanzeige von Modell 8000E: 4-stellige Minutenanzeige
- Münzenspeicherung bis max. 255 Minuten
- Aufnahme Münzbehälter z.B. ca. 250 Stck. 50 CENT Münzen
- Das Gerät kann mit weiteren Optionen ausgerüstet werden (siehe [Zusätze](#))
- **inkl. Geldwert-Zähler** (standard) – zählt den Geldwert der eingeworfenen Münzen, nicht rückstellbar
- **inkl. Betriebsstundenzähler** (standard)

Arbeitsweise

Nach erfolgreichem Netzanschluss ist das Gerät betriebsbereit
 Am 8-pol. DIP-Schalter wird die gewünschte Zeit eingestellt
 Es können mehrere Münzen auf Vorrat eingeworfen werden, das Gerät speichert bis max. 255 Minuten
 Nach Einwurf der ersten Münze schaltet das Hauptrelais ein und die Zeit läuft ab
 Es können jederzeit Münzen nachgeworfen werden, die eingestellte Zeit addiert sich zur Restzeit

Anwendungsbeispiele

Für Wäschetrockner, Waschmaschinen, Sporthallenbenutzung, Flutlichtanlagen, TV-Geräte, Solarien, Beleuchtung für Kegel- und Bowlingbahnen, u.v.m.

Technische Daten

Abmessungen:	HxBxT = 215x150x130 mm
Spannungsversorgung:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme / Schaltleistung:	6,25 VA / 16 (6) A 250 V AC
Schutzart:	IP 34
Münzprüfer:	Elektronisch mit Falschgeldrückgabe

Zusätze

j) intelligente Restzeitanzeige	m) Anschluss für Vorwarnung
b) Elektrische Schlitzsperre	o) Dauerbetriebsschalter
d) Zeitstoppautomatik	q) potentialfreier Kontakt
i) 24 V AC 50 Hz SELV	r) Diebstahlschutz
k) 2. Kabeleinführung oben	s) Sekundenanzeige
l) Eingebauter Schütz 3x20 A AC1	v) Einschaltverzögerung
e) Türentriegelung für Waschmaschine	w) Wiedereinschaltsperr
f) Münzvorlage	x) Hygiene-Spülfunktion für Duschen
p) Münzenzählwerk	

Modell

8000E

Artikel-Nr.

8040